



**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ**  
Нижновэнерго

**ГОД 2021  
КЛИЕНТА**

Публичное акционерное общество  
«Россети Центр и Приволжье»

Южный высоковольтный район электрических сетей  
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» -  
«Нижновэнерго»

28.10.2021 № МРЧ-ННЭ/ВР8/д09

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ул. Л.Толстого, д. 31, г. Навашино,  
Нижегородская область, 607100  
Тел. +7 (83175) 5-75-96, факс. +7 (83175) 5-75-96  
Единый контакт-центр ГК «Россети»: 8-800-220-0-220  
e-mail: [info@nyu.mrsk-cp.ru](mailto:info@nyu.mrsk-cp.ru), <http://www.mrsk-cp.ru>  
ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043  
ИНН/КПП 5260200603/526002001

Главам местного самоуправления

## Информационное письмо

**В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и в целях предотвращения несчастных случаев надлежит строго выполнять особые условия использования территорий, расположенных в границах охранных зон электроустановок**

**Охранная зона ВЛ** – это зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов: для ВЛ 0,4 кВ – 2 м; ВЛ 6-10 кВ – 10 м (ВЛЗ, размещенных в границах населенных пунктов – 5 м); ВЛ 35 кВ – 15 м; ВЛ 110 кВ – 20 м; ВЛ 220 кВ – 25 м.

**Охранная зона КЛ** – это участок земли вдоль подземных КЛ, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м (для КЛ напряжением до 1000В, проходящих в городах под тротуарами, на расстоянии 1 м и 0,6 м в сторону проезжей части улицы и в сторону зданий и сооружений, соответственно).

**Охранная зона подстанции (ТП, РП)** – это зона вокруг подстанции (ТП, РП) в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения (строительной части) по периметру на расстоянии: для ТП и РП 6-10 кВ – 10 м; ПС 35 кВ – 15 м; ПС 110 кВ – 20 м; ПС 220 кВ – 25 м.

### **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

1. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
  - а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
  - б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
  - в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
  - г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
  - д) проход судов, у которых расстояние по вертикалам от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Предупреждения, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
- в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отদанными якорями, цепями, лотами, волокушами и трапами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

3. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и проездов;
- в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- г) размещать свалки;
- д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжесть массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозийных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением выше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3 настоящего Предупреждения, запрещается:

- а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
- в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отদанными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралями (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

**При необходимости выполнения работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи**

**ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАНЫ:**

1. Получить от предприятия электросетей письменное разрешение на производство работ.
2. При работе с применением грузоподъемных машин и механизмов оформить наряд-допуск.
3. Проинструктировать работников, производящих работы, о выполнении «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», условий производства работ в охранной зоне и требований представителя электрических сетей по обеспечению сохранности линий электропередачи и безопасности людей.

За повреждение электрических сетей напряжением до и свыше 1000 вольт виновные привлекаются к административной ответственности на основании статьи 9.7 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

За повреждение электрических сетей свыше 1000 вольт виновные привлекаются к административной ответственности на основании статьи 9.8 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

За нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки виновные привлекаются к административной ответственности на основании статьи 9.11 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

В случае приведения в негодность объектов электроэнергетики, на основании статьи 215.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность, а также с лиц, виновных в повреждении линий электропередачи взыскиваются убытки, причинённые предприятию электрических сетей.

**По всем работам в охранной зоне линий электропередачи следует обращаться по адресу:**  
Нижегородская область, г. Навашино, ул. Л. Толстого, д. 33 «Пункт работы с Потребителями»,  
телефон 8 (83175) 5-74-91.